



Veldhovering 32  
5041 BC Tilburg

Tel. 013-5800580  
Fax. 013-5800339

Elke cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. Sommige Hp-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridges. Wanneer een derde/vierde cartridge geplaatst wordt, wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze als vol herkennen.

### **Reset programma voor HP 17, 23, 41 en 78**

- Plak met een stukje tape de bovenste vier contactjes van de eerste rij contactjes af (de blauwe blokjes op de foto).
- Stop de cartridge (met de afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Plak nu met een stukje tape de onderste vier contactjes van de vierde rij contactjes af (de rode blokjes op de foto).
- Stop de cartridge in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.



### **Werket deze truck niet probeer dan het volgende:**

- Plak met een stukje tape het onderste contactje van de eerste rij contactjes af (het blauwe blokje op de foto).
- Stop de cartridge (met de afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Plak nu met een stukje tape het onderste contactje van de vierde rij contactjes af (het rode blokje op de foto).
- Stop de cartridge in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.

